

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета
_____ М.А. Чистякова
«___» 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «ДХШ №1» ГО
Г. Стерлитамак РБ
_____ В.А. Курбатов
«___» 20 ___ г.

ИНСТРУКЦИЯ № 26

по охране труда при работе на копировально-множительном оборудовании (типа «Канон», «Ксерокс» и т.п.)

(Разработана с учетом требований СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике от 25.06.2003г.)

I. Общие требования безопасности

- К работе на копировально-множительном оборудовании допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

- При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.

- Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности.

- Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 м², при объеме не менее 15 м³. Расстояние о стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6м., а со стороны зоны обслуживания – не менее 1,0м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

- Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать от других от работы. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения.
- В процессе работы на копировально-множительном аппарате соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

II. Требования безопасности перед началом работы

- Тщательно проверить помещение для работы.
- Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.
- Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.
- Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

III. Требования безопасности во время работы

- Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.
- Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.
- Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.
- Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.
- Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
- Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.
- Рассыпанный тонер немедленно собрать пылесосом.

Запрещается:

- чистку аппарата проводить, не отключив оборудование от сети;
- опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;

- допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;
- передоверять оборудование другому лицу;
- работать на аппарате с треснувшим стеклом;
- ремонтировать аппарат;
- работать сидя и заниматься посторонними разговорами;
- покидать рабочее место, не выключив аппарат;
- вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возгорании немедленно отключить аппарат, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения.
- Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока) – отключить аппарат, доложить руководителю о неисправности и без его указаний к работе не приступать.
- Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или возникновении вибрации и шума.
- При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося.

V. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).
- Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
- Сообщить руководителю работ обо всех неполадках, обнаруженных в процессе работы, и принятых мерах.

Специалист по охране труда

Г.И.И

Г.Б. Ибрагимова

Ознакомлена: Г.Б. Ибрагимова Г.А.
Г.Б. Ибрагимова Г.А.
Г.Б. Ибрагимова Г.А.
Г.Б. Ибрагимова Г.А.
Заслушана: Г.А.